Thunderbolt™ 4 / USB4 10合1 专业扩展坞

可客制化的企业应用级 docking station - Thunderbolt™ 4 - USB4 - Dual 4K monitors - PD 96W charging

Thunderbolt™ 4 / USB4 10合1 专业扩展坞 DBD1335 是一款专业级扩展坞，基于 Intel Thunderbolt™ 4 Goshen Ridge 控制器设计，专为满足高生产力工作流程需求而打造。这款多功能设备不仅适用于 Thunderbolt™ 4 用户，同时向下兼容 Thunderbolt™ 3、USB 2.0、VESA Alternate mode (MFDP) 以及 USB4，并可在 Windows 与 Mac 系统上运作。



产品特色

- **Thunderbolt™ 4/USB-C 上行接口提供 96W 笔记本电脑充电，并搭配两个 Thunderbolt™ 4/USB-C 下行接口**
- **依 HDMI 2.1 规格支持可达 4K120Hz 或 8K30Hz 分辨率**
- **可支持多达两个 4K 显示器或一个 8K 显示器进行内容延伸**
- **配备 3 个 USB-A 10G 接口及 2 个 USB-C 10G 接口，方便连接各类 USB 设备**
- **内置 2.5GbE 以太网接口提升网络稳定性**
- **音频组合插孔支持耳机连接，适用于会议或观影应用**

规格

型号	DBD1335
主机／上行	
Thunderbolt 上行接口	1 × Thunderbolt™ 4
主机接口	Thunderbolt™ 4, USB4
显示	
最大显示输出	1 × 8K@30Hz, 2 × 4K@60Hz
传统视频接口	1 × HDMI (2.1)
最高分辨率	8K30
视频输出	HDMI, Thunderbolt
USB	
下行接口	2 × Thunderbolt™ 4
USB 下行接口	3 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-A 10Gbps (with BC1.2 5V/1.5A and Apple Charge 2.1A)
网络	
网络接口	1 × RJ45 (2.5GbE)
电源	

PD 充电	96W
电源供应	DC 135W
供电模式	Self-Power
音频与其他	
音频	1× 3.5mm TRRS
读卡器	SD
外观规格	
工作温度	Operating: 0~35°C; Storage: -20~70°C
一般	
功能特色	Audio, Ethernet, Card Reader, PD Charging