USB-C 三4K显示扩展坞 (无 SD 卡槽)

企业级客制化扩充底座，支持三组 4K HDMI 显示器，具备 96W PD 供电

DBC3511 是一款适用于笔记本电脑的 USB-C 三屏 4K 显示扩展坞，能将您的生产力延伸至多达三个显示器。它配备传统 HDMI 与 DP 显示接口，支持至 3×4K60 的分辨率，适用于信息调查、视频会议与演示文稿、编程、媒体创作、CAD 绘图及工程等多种应用。



产品特色

- **支持 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 三显示器 4K60 显示输出**
- **支持最高 96W USB-C PD 笔记本电脑充电**
- **配备四组 USB-A 5Gbps 连接接口，方便连接周边设备**
- **配备 USB-C 10Gbps 连接接口，支持 20W 快速充电**
- **内置 Gigabit 以太网及独立音频输入／输出插孔**
- **水平式省空间设计，保持桌面整洁俐落**

规格

型号	DUD3511
主机／上行	
上行接口（主机）	1 × USB-C 10Gbps
主机接口	USB-C
显示	
最大显示输出	3 × 4K@60Hz
传统视频接口	3 × DisplayPort, 3 × HDMI
最高分辨率	3× 4K60 (DP/HDMI)
视频输出	DisplayPort, HDMI
显示技术	DisplayLink
USB	
USB 下行接口	4 × USB-A 5Gbps, 1 × USB-C 10Gbps PD 20W (fast charging, supports BC1.2 and Apple Charging)
网络	
网络接口	1 × RJ45 (1GbE)
电源	

PD 充电	96W
电源供应	DC 135W
供电模式	Self-Power

音频与其他	
音频	1× Mic in, 1× Line out
LED 指示灯	Blue light when power on

外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	202.85 x 95 x 32.6 mm
工作温度	Operating: 0~40°C; Storage: -20~70°C
外壳材质	Plastic (PC+ABS)

一般	
功能特色	Audio, Ethernet, PD Charging