# Thunderbolt™ 4 / USB4 专业级扩展坞 (铝合金外壳)

## 客制化企业级扩展坞 - Thunderbolt™ 4 - USB4 - 双 4K 显示器 - PD 96W 充电

Thunderbolt™ 4 / USB4 专业级扩展坞（铝合金外壳）是一款专业级扩展坞，专为满足高效生产力工作流程需求而设计，采用 Intel Thunderbolt 4 Goshen Ridge 控制器。它不仅适用于 Thunderbolt™ 4 用户，此多功能设备也向下兼容 Thunderbolt™ 3、USB 2.0、VESA Alternate Mode (MFDP) 以及 USB4，同时支持 Windows 与 Mac 系统。




### 产品特色

- **Thunderbolt™ 4/USB-C 上行接口提供 96W 笔记本电脑供电，搭配两个 Thunderbolt™ 4/USB-C 下行接口**
- **依 HDMI 2.1 规格支持高达 4K120Hz 或 8K30Hz 分辨率**
- **可支持多达两支 4K 显示器或一支 8K 显示器进行内容延伸**
- **透过 3 个 USB-A 10G 与 2 个 USB-C 10G 接口，方便连接 USB 设备**
- **内置 2.5Gbe 以太网接口，提升网络稳定性**
- **音频组合接口支持耳机连接，适用于会议或观影应用**

### 规格

| | |
|---|---|
| **型号** | DBD1330 |
| **主机／上行** | |
| **Thunderbolt 上行接口** | 1 × Thunderbolt™ 4 |
| **主机接口** | Thunderbolt™ 4, USB4 |
| **显示** | |
| **最大显示输出** | 1 × 8K@30Hz, 2 × 4K@60Hz |
| **传统视频接口** | 1 × HDMI (2.1) |
| **最高分辨率** | 8K30 (1x HDMI 2.1) |
| **视频输出** | HDMI, Thunderbolt |
| **USB** | |
| **下行接口** | 2 × Thunderbolt™ 4 |
| **USB 下行接口** | 3 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-A 10Gbps (with BC1.2 5V/1.5A and Apple Charge 2.1A) |
| **网络** | |
| **网络接口** | 1 × RJ45 (2.5GbE) |
| **电源** | |

| | |
|---|---|
| **PD 充电** | 96W |
| **电源供应** | DC 135W |
| **供电模式** | Self-Power |
| **音频与其他** | |
| **音频** | 1× 3.5mm TRRS |
| **读卡器** | SD |
| **外观规格** | |
| **尺寸（长 × 宽 × 高）** | 199.5 x 74.8 x 31.1 mm |
| **一般** | |
| **功能特色** | Audio, Ethernet, Card Reader, PD Charging |