Thunderbolt™ 4 / USB4 全功能扩展坞

可客制化的企业级 docking station - Thunderbolt™ 4 - USB4 - 8K monitor - Dual 4K monitors - SD卡读卡器 4.0 - PD 90W charging

DBD1105 Thunderbolt™ 4 / USB4 全功能扩展坞是一款令人印象深刻且轻巧的扩展坞，全面支持 Thunderbolt™ 4 连接，并可同时为您的笔记本电脑提供高达 90W 的充电功率。它配备完整的 Thunderbolt™ 4 / USB4 下行接口，不仅能以高达 40Gbps 的传输速度连接 Thunderbolt 及 USB-C 设备，还能支持双 4K60Hz 显示器或单一 8K30Hz 显示器，显著提升生产力。拥有四个传统 USB-A 接口，简化设备连接并改善线材管理。此外，内置的 SD 卡读取器、以太网 RJ45 接口以及音频插孔，为您的工作环境增添了灵活性与便利性。DBD1105 提供了一个全面的解决方案，助您优化日常工作流程并支持各类项目。



产品特色

- **支持 Thunderbolt™ 4 与 USB4 高速连接技术**
- **配备三组 Thunderbolt™ 4 / USB4 下行连接接口**
- **支持单显示器 8K 或双显示器 4K 高清显示**
- **支持最高 90W USB-C PD 笔记本电脑充电**
- **配备三组 USB-A 10Gbps 连接接口及一组 USB-A 充电接口**
- **内置 Gigabit 以太网、SD 4.0 读卡器及耳麦插孔**

规格

型号	DBD1105
主机／上行	
Thunderbolt 上行接口	1 × Thunderbolt™ 4
主机接口	Thunderbolt™ 4, USB4
显示	
最大显示输出	1 × 8K@30Hz, 2 × 4K@60Hz
最高分辨率	1x 8K@30, 2x 4K@60
视频输出	Thunderbolt
USB	
下行接口	3 × Thunderbolt™ 4
USB 下行接口	3 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-A USB 2.0
网络	
网络接口	1 × RJ45 (1GbE)

电源	
PD 充电	90W
电源供应	DC 135 W
供电模式	Self-Power

音频与其他	
音频	1× 3.5mm TRRS
读卡器	SD

外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	199 x 74.8 x 31 mm

一般	
功能特色	Audio, Ethernet, Card Reader, PD Charging