Thunderbolt™ 4 / USB4 10合1 全功能扩展坞

客制化企业级扩展坞 - Thunderbolt 4 - USB4 - 双 4K 显示器 - SD 卡读取器 4.0 - PD 90W 充电

Thunderbolt™ 4 / USB4 10合1 全功能扩展坞 DBD1100满足额外连接需求，并采用 Intel Thunderbolt™ 4 解决方案 Goshen Ridge，支持 Thunderbolt™ 4 与 USB4。它能够支持从传统 USB 2.0 到 USB4、VESA Alternate Mode (MFDP)、Thunderbolt™ 3 及 USB4 的所有 USB 功能，并支持可达 90W 的动态 PD 供电 为笔记本电脑充电。



产品特色

- **Thunderbolt 4/USB-C 上行接口可提供可达 90W 的笔记本电脑供电**
- **配备 SD 4.0 读卡器，助您提升内容生产力**
- **Thunderbolt 4 下行接口支持单一 8K30/4K120 显示器或双 4K60 显示器**
- **提供丰富的 I/O 接口，包括 3 个 USB-A 3.1 Gen2、1 个支持 BC 1.2 与 Apple Charge 的 USB-A 2.0、1 个 RJ45 1GbE 以太网接口、1 个 SD 4.0 读卡器及耳机插孔**
- **采用 Thunderbolt 4 技术，实现可达 40Gbps 的数据传输速率**

规格

型号	DBD1100
主机／上行	
Thunderbolt 上行接口	1 × Thunderbolt™ 4
主机接口	Thunderbolt™ 4, USB4
显示	
最大显示输出	1 × 8K@30Hz, 2 × 4K@60Hz
最高分辨率	1x 8K@30, 2x 4K@60
视频输出	Thunderbolt
USB	
下行接口	3 × Thunderbolt™ 4
USB 下行接口	3 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-A USB 2.0 (with BC1.2 5V/1.5A and Apple Charge 2.1A)
网络	
网络接口	1 × RJ45 (1GbE)
电源	

PD 充电	90W
电源供应	DC 135 W
供电模式	Self-Power
音频与其他	
音频	1x headset jack (front)
读卡器	SD
外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	199.48 x 74.8 x 31.1 mm
一般	
功能特色	Audio, Ethernet, Card Reader, PD Charging