# USB-C 垂直设计三显示器 4K 扩展坞

企业级客制化扩充底座，支持三个 4K HDMI 显示器，内置 SD4.0 读卡器，支持 96W PD 供电

DUD3500 USB-C 垂直设计三显示器 4K 扩展坞集成了 DisplayLink 与 USB-C Alt 模式技术，完全兼容于任何具备 USB-C 与 Thunderbolt 连接接口的笔记本电脑，并支持 Windows、Mac 及 Chrome OS 平台。该基座专为需要更多外置显示器与连接性扩展的专业用户而设计。



## 产品特色

- **支持 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 三显示器 4K60 显示输出**
- **支持最高 96W USB-C PD 笔记本电脑充电**
- **配备四组 USB-A 5Gbps 及一组支持 20W 快充的 USB-C 10Gbps 连接接口**
- **内置 Gigabit 以太网与 SD 4.0 读卡器，方便网络连接与数据传输**
- **兼容 Windows、macOS 与 ChromeOS 操作系统**
- **直立式省空间设计，保持桌面整洁俐落**

## 规格

| | |
|---|---|
| **型号** | DUD3500 |
| **主机／上行** | |
| **上行接口（主机）** | 1 × USB-C 10Gbps |
| **主机接口** | USB-C |
| **显示** | |
| **最大显示输出** | 3 × 4K@60Hz |
| **传统视频接口** | 3 × DisplayPort, 3 × HDMI |
| **最高分辨率** | 3× 4K60 (DP/HDMI) |
| **视频输出** | DisplayPort, HDMI |
| **显示技术** | DisplayLink |
| **USB** | |
| **USB 下行接口** | 4 × USB-A 5Gbps, 1 × USB-C 10Gbps PD 20W (fast charging, supports BC1.2 and Apple Charging) |
| **网络** | |
| **网络接口** | 1 × RJ45 (1GbE) |
| **电源** | |

| | |
|---|---|
| **PD 充电** | 96W |
| **电源供应** | DC 135W |
| **供电模式** | Self-Power |
| **音频与其他** | |
| **音频** | 1× Mic in, 1× Line out |
| **读卡器** | SD |
| **外观规格** | |
| **尺寸（长 × 宽 × 高）** | 95 x 26.3 x 195 mm |
| **工作温度** | Operating: 0~40°C; Storage: -20~70°C |
| **一般** | |
| **功能特色** | Audio, Ethernet, Card Reader, PD Charging |